

## Brother HL-1212W Imprimante laser monochrome WiFi

Marque : Brother

Code produit: HL-1212W

Nom du produit : HL-1212W Imprimante laser monochrome WiFi



- Vitesse d'impression jusqu'à 20 pages par minute
- Résolution d'impression jusqu'à 2 400 x 600 dpi
- Toner de démarrage jusqu'à 1 000 pages\* (\*Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752)
- Connectivités USB et WiFi
- Entrée papier de 150 feuilles
- Garantie commerciale de 2 ans retour atelier

Idéale pour le télétravail, cette imprimante vous offrira toutes les fonctionnalités pour travailler en toute sérénité

### Brother HL-1212W Imprimante laser monochrome WiFi:

Imprimez rapidement vos documents en noir et blanc avec l'imprimante laser monochrome WiFi HL-1212W.

Brother HL-1212W Imprimante laser monochrome WiFi. Technologie d'impression: Laser. Nombre de cartouches d'impression: 1. Résolution maximale: 2400 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 20 ppm. Réseau prêt à l'usage, Wifi. Couleur du produit: Noir, Blanc

Vitesse d'impression		représentation / réalisation	
Couleur *	✗	Mémoire interne *	32 Mo
Technologie d'impression *	Laser	Intégré dans le processeur	✓
Impression recto-verso *	✗	Famille de processeur	ARM Cortex
Résolution maximale *	2400 x 600 DPI	Modèle de processeur	ARM9
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	20 ppm	Fréquence du processeur	200 MHz
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	10 s	Niveau de pression sonore (impression)	51 dB
Option de disposition	2, 4, 6, 9, 16, 25	<b>Design</b>	
<b>Caractéristiques</b>		Couleur du produit *	Noir, Blanc
Cycle de service (conseillé)	250 - 1800 pages par mois	Écran intégré *	✗
Couleurs d'impression *	Noir	<b>Puissance</b>	
Nombre de cartouches d'impression *	1	Consommation électrique moyenne en mode Impression *	380 W
Langues de la description de page *	GDI	Consommation (max)	1044 W
<b>Capacité d'entrée et de sortie</b>		Consommation d'énergie (mode veille)	40 W
Capacité d'alimentation totale *	150 feuilles	Consommation d'énergie (mode économie)	0,7 W
Capacité de sortie totale *	50 feuilles	Consommation électrique (arrêt)	0,28 W
<b>Gestion du papier</b>		Tension d'entrée AC	110 - 240 V
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Type de support du bac papier *	Papier ordinaire, Papier recyclé		
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5		
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5		
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Letter, Legal		
Personnalisation de la largeur support	148 - 216 mm		
Personnalisation de la longueur support	148 - 355,6 mm		
Poids du support de bac papier	65 - 105 g/m <sup>2</sup>		
<b>Connectivité</b>			
Interfaces standards	USB 1.1, USB 2.0, LAN sans fil		
Quantité de Ports USB 2.0	1		

Réseau		Configuration minimale du système	
Réseau prêt à l'usage	✓		
Wifi *	✓		
Ethernet/LAN *	✗		
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit WEP, 64-bit WEP, SMTP-AUTH, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK		
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Technologies d'impression mobile	Brother iPrint & Scan	Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64
Conditions environnementales			
Température d'opération		10 - 32 °C	
Température hors fonctionnement		0 - 40 °C	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)		20 - 80%	
Taux d'humidité relative (stockage)		35 - 85%	
Poids et dimensions			
Largeur		340 mm	
Profondeur		238 mm	
Hauteur		189 mm	
Poids		4,6 kg	
Informations sur l'emballage			
Largeur du colis		328 mm	
Profondeur du colis		416 mm	
Hauteur du colis		304 mm	
Poids du paquet		5,53 kg	
Données logistiques			
Code du système harmonisé		84433210	
Autres caractéristiques			
Voyant LED d'alimentation		✓	
LED de Stand-by		✓	



4977766742238



5014047740145




4056203028132



5054242306197



0012502639824



012502639824

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.